

定格 Rating	BNX002-01 (生産終息品 / Withdrawal)							BNX002-11 (代替品 / Substitute)						
	定格電圧 Rated Voltage V(DC)	耐電圧 Withstanding Voltage V(DC)	定格電流 Rated Current A(DC)	絶縁抵抗 Insulation Resistance MΩ	挿入損失 Insertion Loss		使用温度範囲 Operating Temperature	定格電圧 Rated Voltage V(DC)	耐電圧 Withstanding Voltage V(DC)	定格電流 Rated Current A(DC)	絶縁抵抗 Insulation Resistance MΩ	挿入損失 Insertion Loss		使用温度範囲 Operating Temperature
	50	125	10	100	1MHz~1GHz:	40dB以上	-30~+85°C	50	125	10	100	1MHz~1GHz:	40dB以上	-40~+85°C
IL特性 Insertion Loss														
外觀、寸法 Style Dimensions														
表示 Marking														
取付け穴 寸法図 Dimensions of Installation Holes														

定格 Rating	BNX003-01 (生産終息品 / Withdrawal)						BNX003-11 (代替品 / Substitute)							
	定格電圧 Rated Voltage V(DC)	耐電圧 Withstanding Voltage V(DC)	定格電流 Rated Current A(DC)	絶縁抵抗 Insulation Resistance MΩ	挿入損失 Insertion Loss		使用温度範囲 Operating Temperature	定格電圧 Rated Voltage V(DC)	耐電圧 Withstanding Voltage V(DC)	定格電流 Rated Current A(DC)	絶縁抵抗 Insulation Resistance MΩ	挿入損失 Insertion Loss		使用温度範囲 Operating Temperature
	150	375	10	100	5MHz~1GHz:	40dB以上	-30~+85°C	150	375	10	100	5MHz~1GHz:	40dB以上	-40~+85°C
IL特性 Insertion Loss														
外觀、寸法 Style Dimensions														
表示 Marking	<p>社名 / Murata Mark 品名 / Part Number 製造年月 / Manufacturing Date</p>						<p>社名 / Murata Mark 品名 / Part Number 製造年月 / Manufacturing Date</p>							
取付け穴 寸法図 Dimensions of Installation Holes														

定格 Rating	BNX005-01 (生産終息品 / Withdrawal)						BNX005-11 (代替品 / Substitute)							
	定格電圧 Rated Voltage V(DC)	耐電圧 Withstanding Voltage V(DC)	定格電流 Rated Current A(DC)	絶縁抵抗 Insulation Resistance MΩ	挿入損失 Insertion Loss		使用温度範囲 Operating Temperature	定格電圧 Rated Voltage V(DC)	耐電圧 Withstanding Voltage V(DC)	定格電流 Rated Current A(DC)	絶縁抵抗 Insulation Resistance MΩ	挿入損失 Insertion Loss		使用温度範囲 Operating Temperature
	50	125	15	100	1MHz~1GHz:	40dB以上	-30~+85°C	50	125	15	100	1MHz~1GHz:	40dB以上	-40~+85°C
IL特性 Insertion Loss														
外観、寸法 Style Dimensions														
表示 Marking	<p>社名 / Murata Mark 品名 / Part Number 製造年月 / Manufacturing Date</p>						<p>社名 / Murata Mark 品名 / Part Number 製造年月 / Manufacturing Date</p>							
取付け穴 寸法図 Dimensions of Installation Holes	<p>(単位:mm)</p>													